

MANUAL DE CONFIGURACIÓN DEL LIMITADOR DE CONSUMO **K ALA** DIGITAL PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE VIVIENDAS TURÍSTICAS

EL LIMITADOR DE CONSUMO **K ALA** DIGITAL, CUENTA CON LAS FUNCIONES BASICAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA FACILITAR SU MANIPULACIÓN, SUSTITUYENDO EL MANDO ORIGINAL

INDICACIONES Y FUNCIONES

- ✓ Conectividad mediante infrarrojos.
- ✓ Pantalla LCD – táctil con retro iluminación (La pantalla se enciende automáticamente durante 10 segundos al acercar la mano a una distancia de 5cm, o cuando se actúa sobre la pantalla).
- ✓ Sustituye el mando a distancia del aire acondicionado, (evitando su extravió, perdida, sustracción o posible rotura por caída).
- ✓ Se coloca sobre la pared con un adhesivo que lleva incluido.
- ✓ El limitador de consumo cuenta con un cable de alimentación eléctrica de 1,5m con conexión USB
- ✓ Entre el limitador de consumo **K ALA** digital y el Split no debe de haber ningún obstáculo que impida recibir la señal entre ambos.
- ✓ Dispone de 5 modos de control: **frio** ❄, **calor** ☀, ventilador, humedad y automático. El icono de **sol** ☀ es para poner en modo **calor** y el icono del **hielo** ❄ es para ponerlo en modo **frio**.
- ✓ Cuenta con 4 modos de expulsión de aire: automático, bajo, medio y alto. Swing no incluido (en algunos aparatos se pueden mover las lamas con la mano, para hacerlo no se deben forzar).
- ✓ Cuenta con modo para accionar las diferentes funciones, como son las de apagado y encendido, aumentar o disminuir la temperatura con visor para saber la temperatura deseada, humedad ambiental, temperatura ambiente en las estancias donde estén colocados.

DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO: Limitador de consumo **K ALA** digital

- ✓ *Material: ABS*
- ✓ *Voltaje entrada: DC 5V / 1A (es necesario comprar un transformador para ese voltaje)*
- ✓ *Protocolo Wi-Fi 2,4 GHz IEEE:802.11 b/g/n*
- ✓ *Consumo en espera (standby): menos de 0,4W*
- ✓ *Frecuencia del infrarrojo: 38 KHZ*
- ✓ *Alcance del infrarrojo ±9 metros,*
- ✓ *Rango de temperatura 0/60 °C*
- ✓ *Precisión temperatura ± 1 grado*
- ✓ *Rango medida de humedad 0%RH-99%RH*
- ✓ *Precisión humedad ± 5%RH*
- ✓ *Tamaño 80x80x16cm.*

CONFIGURACIÓN: Fácil instalación a través de la aplicación Smart Life ®



CONTENIDO DEL PAQUETE: Limitador de consumo con cable de alimentación USB tipo A

El limitador de consumo **K ALA** digital necesita de red **Wi-Fi**, conectado a una frecuencia de **2,4GHz**, para su programación, así como estar conectado a la energía eléctrica.

La programación se realizará a través de la aplicación gratuita Smart Life ® utilizando su propio smartphone (teléfono móvil).

El limitador de consumo **K ALA** digital y sus accesorios se pueden controlar de forma remota desde nuestro smartphone (teléfono móvil), con el que lo hayamos configurado.

Antes de colocar el limitador sobre la pared, conéctelo a la red eléctrica en el lugar que más le convenga y pruebe que el limitador manda la señal infrarroja hasta el aparato a controlar, teniendo en cuenta la distancia (± 9 metros). Si no funcionase colóquelo en otro lugar hasta que funcione correctamente.

De esta forma evitara que el adhesivo que lleva incorporado el limitador no se desaproveche ya que en algunas superficies solo se puede utilizar una vez.

Si la longitud del cable resultase corta, se puede alargar conectándolo a otro de igual sección, uniéndolos con los mismos colores (no cruzar los colores, si se realiza mal la conexión se puede dañar el limitador y perderá la garantía).

No es necesario colocar el limitador de consumo **K ALA** digital enfrente del Split (antes de colocarlo en la pared con el adhesivo, comprobar que recibe bien la señal).

Es **imprescindible** tener la aplicación gratuita Smart Life ® ya instalada en su smartphone (teléfono móvil). Si no la tiene, haga clic en el enlace a continuación para abrir el [⇒ Manual de Instalación de la Aplicación Smart Life ®](#). Una vez instalada la aplicación, regrese aquí para continuar.

SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS SEÑALADOS EN **VERDE**

1. Conectar a la toma eléctrica el limitador de consumo **K ALA** digital.
2. Abrir la aplicación gratuita Smart Life ®.
3. Una vez que estemos en la pantalla de inicio y nuestro smartphone (teléfono móvil) conectado al **Wi-Fi (2.4 GHz)**, pulsamos **Añadir dispositivo** o **+** Probablemente nos pedirá permisos de **Ubicación**, se los concedemos.

EN CASO DE QUE QUERAMOS AÑADIR OTRO LIMITADOR, COMENZAR DESDE ESTE APARTADO

